

CÔNG TY TNHH TM-DV **TÂN HẢI LINH**

418/12E LÊ VĂN QUỚI P. BÌNH HÙNG HÒA A, Q. BÌNH TÂN

Tel : 086 253 8262, 086 674 9803 FAX: 083 767 1733 - 0913191403, 0983191403

www.tanhailinh.com

Lưu ý : Mọi cài đặt trước hết phải nhập mật khẩu + # (ví dụ: mật khẩu mặc định 000000 #) để vào chế độ cài đặt.

+ 1 Cài số điện thoại

000000# 11 Sdt thứ nhất#

12 Sdt thứ hai#

13 Sdt thứ hai#

Cài được 3 số điện thoại

+ 2 Xóa số điện thoại

Xóa số thứ nhất 000000#11#

Xóa số thứ 2 12#

+3 Cài thêm hoặc xóa thiết bị không dây trên trung tâm

A- Cài Remote : Bấm 000000#910# nhấn nút ARM (nút khóa đóng)trên Remote khoảng 3s

Sau khi nghe tiếng beep beep trên trung tâm là thiết bị đã được kết nối với trung tâm.Bấm tiếp *## để lưu và thoát khỏi cài đặt.Muốn xóa hết Remote bấm 000000#920#*##

B-Cài thiết bị báo động:Cài vùng báo số 01Bấm 000000#911# Nhấn công tắc(Nút Set) có trên thiết bị khoảng 3s

Sau khi nghe tiếng beep beep trên trung tâm là thiết bị đã được kết nối với trung tâm.Bấm tiếp *## để lưu và thoát khỏi cài đặt.Muốn xóa hết Thiết bị bấm 000000#921#*##.

Tương tự như trên ta cài cho vùng 2-3-4-5-6-7-8 .Chỉ cần thay đổi 911 thành 912cho vùng 2,và 913.914,915,916,917,918 cho các vùng tiếp theo.Xóa thiết bị thay đổi 92x (x là số vùng báo động)

+ 4 Cài thời gian trễ khởi động (Trễ ra)

000000# 51 thời gian*## (thời gian từ 0-99 giây)

+ 5 Cài thời gian trễ hú còi (Trễ vào)

000000#52 thời gian*## (Thời gian từ 0-99 giây)

+ 6 Cài thời gian hú còi

000000#53 thời gian*## (Thời gian từ 0-1800P Giây)

+ 7 Tạm ngưng 1vùng bất kỳ các vùng khác vẫn hoạt động khi mở báo động (Dừng thẻ,ID)

000000#24# quẹt thẻ hoặc ID card tất cả đèn các zone sáng lên.Chọn số cửa cần tắt bấm # (ví dụ bấm 1#,3# tức là đã tắt vùng 1 và 3) đèn zone cần tắt ko sáng,các zone còn lại vẫn sáng đèn là được, bấm ## xác nhận lệnh ,* để lưu cài đặt ## để thoát chương trình cài đặt.

Mở ra tương tự.

+ 8 Thay đổi password cho trung tâm.

000000#61 nhập password mới 2 lần *## có thể sử dụng password mới.

+ 9 Ghi âm cho trung tâm

000000# 71 # ghi âm 20 giây ,ghi âm xong nhấn * ## kết thúc cài đặt.

Xóa ghi âm 000000# 72 # *## đã xóa lời ghi âm cũ.

+ 10 Tắt mở báo động bằng điện thoại

Lấy di động gọi vào số điện thoại kết nối line của trung tâm, chờ khoảng 30 giây nghe tit tit tit tit rồi nhấn trên bàn phím điện thoại (nhập mật khẩu của trung tâm) 000000# nghe 2 tiếng tit tit sau đó nhấn phím 1 để mở, Phím 0 để tắt báo động

+ 10 Khi có báo động bấm phím nghe trên đt,bấm tiếp phím 3 nghe lời ghi âm,nghe tiếp bấm phím 3 lần nữa,phím 5 để nghe âm thanh hiện trường và tiếng còi báo động.Nhấn 1 để dừng cảnh báo nhưng trung tâm vẫn hoạt động,bấm phím 0 tắt hẳn trung tâm.

>>> Chú ý : Reset lại trung tâm trở lại mặc định mọi cài đặt: 000000#25#.